

Telefono VoIP Siemens Gigaset C450 IP

Modello: **Siemens Gigaset C450 IP**

Sistema operativo: **Tutti**

Per procedere alla configurazione dell'apparato è necessario conoscerne l'indirizzo IP.

A questo scopo, dopo aver collegato correttamente tutti i cavi, premere il tasto menù sul **C450 IP**, scorrere fino ad "impostazioni varie", in seguito "stazione base", poi "configurazione voip"; viene ora richiesto il PIN di sistema, preimpostato in fabbrica a "0000". Dopo averlo inserito, scorrere il menù sino a raggiungere la voce "Configurazione IP", confermare e cercare la dicitura "Indirizzo IP". Confermando col tasto "OK", l'indirizzo IP del dispositivo dovrebbe apparire sul display. Annotatelo da qualche parte.

Se l'indirizzo IP non appare (o appare 000.000.000.000), significa che nella vostra rete non è presente un server DHCP; vi rimandiamo pertanto al manuale d'uso del **C450 IP** per la configurazione manuale dei parametri di rete.

A questo punto aprite il vostro browser preferito ed inserite l'indirizzo IP ottenuto in precedenza nella barra dell'indirizzo (es: <http://192.168.1.21>). Se avete effettuato la procedura correttamente, appare la schermata di login:

Gigaset C450 IP



Selezionare come "Lingua del menu" "Italiano" e inserire il PIN di fabbrica "0000". Premere "OK" per proseguire.

Gigaset C450 IP



Cliccare su "Configurazioni"

Gigaset C450 IP



Selezionare Telefono » Connessioni poi cliccare su "Modifica" nella sezione "Connessione VoIP"

SIP

Autenticazione Nome:

Autenticazione Password:

Conferma Autenticazione Password:

Username:

Dominio:

Nome visualizzato:

Indirizzo server proxy:

Porta server proxy:

Registrar server:

Porta registrar server:

Rete

STUN abilitato: Sì No

Server STUN:

Porta STUN:

Tempo di refresh NAT: sec.

Modalità proxy outbound: Sempre Automatico Mai

Proxy outbound:

Porta proxy outbound:

Codificatore vocale

Volume VoIP: Basso Normale

Abilita annex B per G729: Sì No

Codici selezionati

- G729
- G726
- G711 a law
- G711 µ law

< Aggiungi

Rimuovi >

Sopra

Sotto

Codici disponibili

OK Cancell

Compilare i dati di configurazione esattamente come da immagine.
Premere su "OK" per proseguire.

Gigaset C450 IP

Home Configurazioni Stato

Configurazione IP

- Telefono
- Connessioni
- Piani di selezione
- Impostazioni avanzate**
- Variante

DTMF su connessioni VoIP

Invia impostazioni: Audio

Hook Flash

Application Type: dtmf-relay

Application Signal: 16

Porte Listen per connessioni VoIP

Porta SIP: 5060

Porta RTP: 5004

Porta random (a caso): Sì No

OK

Audio RFC 2833 SIP info

dtmf-relay

16

5060

5004

Sì No

Selezionare: Telefono » Impostazioni avanzate e compilare i dati come da immagine.
Premere su "OK" per concludere.